

MANUAL DEL PRODUCTO DISPOSITIVOS



PRECAUCIÓN

Este dispositivo solo se puede utilizar con hilos de cobre o revestidos de cobre. No hay que utilizarlo con hilos de aluminio.

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto. El incumplimiento de cualquiera de las siguientes instrucciones, precauciones y advertencias puede dar lugar a una instalación incorrecta o a un fallo en el funcionamiento. Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte a usted y a otras personas, desconecte el suministro eléctrico de la caja de salida mediante un disyuntor o un fusible en el lugar de servicio. Compruebe que se haya cortado la corriente antes del cableado, verificándolo con un comprobador de circuitos en la caja de salida.

ADVERTENCIA

Consulte a un electricista autorizado si no está seguro de la información contenida en este manual. El cableado inadecuado de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o incluso la muerte. La instalación debe cumplir con los códigos y normas eléctricas de su área.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Después de desconectar la corriente, tal como se ha descrito anteriormente, use un medidor de cables en la parte posterior del dispositivo para pelar todos los hilos a la longitud deseada, si es que no están ya pelados.
2. Coloque los hilos de acuerdo con las marcas en el dispositivo. Asegúrese de que los hilos estén bien sujetos, ya sea por los tornillos de los bornes o a través de los orificios de inserción de hilos en la parte posterior del dispositivo.

ADVERTENCIA: Los hilos sueltos pueden provocar fallos en el dispositivo o peligro de incendio.

Si se utilizan bornes de tornillo: Los bornes de tornillo aceptan hilos de hasta #12 AWG.

Dé a cada hilo pelado tres cuartas partes de giro en sentido horario bajo las cabezas de los tornillos sin solaparlas, y apriéte las firmemente.

Si se utilizan orificios de inserción de hilos: Inserte completamente el hilo de cobre sólido de #14 AWG SOLAMENTE en los orificios de inserción. No use orificios de inserción de hilos para circuitos de más de 15 amperios. Si es necesario retirar el dispositivo, inserte la hoja del destornillador en la ranura de liberación y empújela hacia la parte delantera del dispositivo, soltando el hilo. Deseche el dispositivo.

Si se utiliza el método del cableado trasero: El cableado trasero acepta hilos de hasta #12 AWG. Inserte el hilo pelado entre la abrazadera de la placa de presión externa y el borne. Apriete firmemente.

3. Monte el dispositivo en la caja de salida utilizando los tornillos de montaje suministrados.
4. Fije la placa de pared.
5. Restaure la energía solo cuando haya terminado de conectar todo el circuito.